

DW-107CF 发卡器

一. 概述

DW-107CF 发卡器是一款体积小，标准 USB 输出格式，即插即用，无需驱动的 CPU 卡发卡器。具有外形美观，刷卡反应快，性能稳定，接线简单，使用方便等特点。

二. 接口说明



三. 使用说明

将 USB 线插到发卡器的接口上，发卡器与电脑通过 USB 线连接，连接线的一头插到发卡器上，另一头插到电脑 USB 口上；通电后电源指示灯亮黄色，发卡完成后，会听到滴的一声响。

四. 技术参数

- ※ 标准读卡距离：20mm；
- ※ 通讯接口：USB2.0 免驱；
- ※ 支持卡类型：支持 Mifare 卡号的读取、写入和支持 CPU 卡号的读取和 P-SAM 加密和常规形态卡片的读写；
- ※ 加密技术：3DES 算法； SM1 算法；
- ※ 标准：支持 ISO14443、ISO7816、ISO15693 标准；
- ※ 操作系统：Windows 98、Me、2K、XP、2003 及 Unix 和 Linux、windows7
- ※ 通讯速率：T=0：9600~38400bps； T=1：9600~115200bps
- ※ 卡触点可使用次数：10 万次以上
- ※ 状态显示：LED 指示灯，指示电源或通讯状态
- ※ 电源：DC5V；
- ※ 最大功耗：200mw；
- ※ 环境温度：-20℃~ 50℃；
- ※ 相对湿度：10% ~ 95%；
- ※ 外形尺寸：31（高）X 141（宽）X 101（长）mm；
- ※ 净重：约 150 克。

注意：此产品满足电磁兼容 A 级，在生活环境中，该产品可能会造成无线电骚扰。在这种情况下，可能需要用户对其骚扰采取切实可行的措施。

深圳丽泽智能科技有限公司

地 址：深圳市龙岗区南湾街道布澜路南侧宝福李朗产业园 C 区 8 楼

邮 编： 518112
电 话： (86) 0755-8370 6188
传 真： (86) 0755-8370 6189
网 址： www.neatech.cn
客服热线： 400-700-6188